



Шкафы ШРНН

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://sesh96.nt-rt.ru> || she@nt-rt.ru

Основные характеристики

Номинальное рабочее напряжение	кВ	0,4(0,69)
Частота	Гц	50
Номинальный ток шкафа	А	800-4000
Количество держателей предохранителей отходящих линий	шт	10 – 18
Номинальный ток держателей предохранителей отходящих линий	А	400, 630
Допустимый сквозной ток короткого замыкания на шинах шкафа при $t=0,5с.$	кА	50
Номинальное напряжение изоляции	В	750
Вид системы заземления		TN-C, TN-C-S

Исполнение

Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254		С фасадной и боковых сторон-IP20 с остальных сторон – IP00
Цвет оболочки шкафа	RAL	стандарт-7035 заказ - по треб. заказчика
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150		У3
Рабочий диапазон температур эксплуатации	°C	-25...+40
Высота установки над уровнем моря	м	до 1000
Относительная влажность воздуха при +25 °C	%	не более 80
Ввод /вывод кабелей		сверху/снизу
Способ обслуживания		односторонний
Рабочее положение		вертикальное
Срок службы	лет	25
Технические условия шкафа		ТУ-3434-001-49565847-2015



Конструкция шкафов дает возможность применения данных шкафов в условиях ограниченного пространства (КТП, БКТП), а также при проведении монтажных и наладочных работ удобно развести и подключить питающие кабели. Во время эксплуатации ШРН удобно выполнять работы на каждом фидере, не отключая при этом всю секцию.

Конструктивно шкаф представляет собой каркас, собранный из металлических узлов и профилей с помощью болтовых соединений. Для обеспечения безопасной эксплуатации выключатели нагрузки закрываются фальшпанелью, между фидерами устанавливаются изоляционные перегородки, сверху шкафа шинные выводы закрывает защитный кожух. Токоведущие части выполнены из меди.

Исполнение шкафов ШРН определяется схемой главных цепей. Возможна гибкость решений по выбору пользователя (ручное переключение или автоматический ввод резерва). Предусмотрена возможность установки коммерческого учета как на вводе, так и на отходящих линиях.

При изготовлении ШРН используются комплектующие ведущих европейских производителей.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://sesh96.nt-rt.ru> || she@nt-rt.ru