



Масляные трансформаторы ОМ Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://sesh96.nt-rt.ru> || she@nt-rt.ru

ОМ-0,25/3-ухл3

Мощность силового трансформатора, кВА	0,25
Длина, мм	260
Ширина	260
Высота	360
Схема и группа соединения обмоток	1/1-0
Масса полная (вес), кг	14



ОМ-1,25/6/0,23-У1 (УХЛ1)

Мощность силового трансформатора, кВА	1,25
Длина, мм	465
Ширина	350
Высота	640
Схема и группа соединения обмоток	1/1-0
Масса полная (вес), кг	45



ОМ-1,25/10/0,23-У1 (УХЛ1)

Мощность силового трансформатора, кВА	1,25
Длина, мм	465
Ширина	350
Высота	640
Схема и группа соединения обмоток	1/1-0
Масса полная (вес), кг	45



ОМ-2,5/6/0,23-У1 (УХЛ1)

Мощность силового трансформатора, кВА	2,5
Длина, мм	520
Ширина	400
Высота	705
Схема и группа соединения обмоток	1/1-0
Масса полная (вес), кг	68



ОМ-2,5/10/0,23-У1 (УХЛ1)

Мощность силового трансформатора, кВА	2,5
Длина, мм	520
Ширина	400
Высота	705
Схема и группа соединения обмоток	1/1-0
Масса полная (вес), кг	68



ОМ-2,5/27,5-У1

Мощность силового трансформатора, кВА	2,5
Длина, мм	570
Ширина	395
Высота	1090
Схема и группа соединения обмоток	1/1-0
Масса полная (вес), кг	103

Мощность силового трансформатора, кВА	4
Длина, мм	570
Ширина	395
Высота	1090
Схема и группа соединения обмоток	1/1-0
Масса полная (вес), кг	118



Однофазные масляные трансформаторы типа ОМ, ОМП включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для питания блочно-комплектных устройств катодной защиты магистральных трубопроводов, понижения напряжения в сетях энергосистем, питания аппаратуры сигнализации и автоблокировки железных дорог, а также питания других потребителей электроэнергии в условиях умеренного климата. Трансформаторы предназначены для наружной и внутренней установки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОМ, ОМП

Наименование	Значение					
Номинальная мощность, кВА	0,63	1,25	2,5	4	6	10
Категория размещения	1					
Вид климатического исполнения	У					
Температура окружающего воздуха необх.	от -45°C до + 40°C.					
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 60 дБ					
Гарантированный срок эксплуатации	3 года со дня ввода в эксплуатацию					
Установленная наработка на отказ	не менее 25000 ч.					
Полный срок службы	30 лет					
Номинальное первичное напряжение, кВ	6; 10	6; 10	6; 10	6; 10	6; 10	6; 10
Номинальное вторичное напряжение, кВ	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Номинальный первичный ток, А	0,105;	0,208; 0,1250,417; 0,25		0,6671		
	0,063			0,4	0,6	1
Номинальный вторичный ток, А	2,74	5,43	10,89	17,3726,0643,44		
Номинальная частота, Гц	50	50	50	50	50	50
Напряжение короткого замыкания, %	6,0	5,0	5,5	4,7	4	3,5
Ток холостого хода, %	30	18	23	8	6	4
Потери холостого хода, Вт	16	26	40	23	40	56
Потери короткого замыкания, Вт	40	50	90	140	200	280
Масса, кг, не более	40	45	65	115	117	120



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://sesh96.nt-rt.ru> || she@nt-rt.ru